

Anleitung für die Migration auf XGS-PON



XGS-PON ist ein neuer Glasfaser-Technologiestandard, der einen Datendurchsatz von bis zu 10 Gbit/Sekunde ermöglicht. Um diese neue Technologie installieren zu können, müssen Sie Ihr bestehendes Modem durch ein neues Gerät ersetzen. Beachten Sie bitte, dass das bereits vorhandene Glasfaserkabel wiederverwendet werden kann, da es mit der neuen Hardware kompatibel ist.

Paketinhalt



Installationsübersicht





1. Bestehendes Modem vom Stromnetz nehmen

Modem : Icotera 6800/6855

Modem : Genesis Platinum

Schritt 1 : Ziehen Sie den Netzstecker.



Schritt 2 : Ziehen Sie das Glasfaserkabel durch Zusammendrücken des blauen Steckverbinders aus dem Anschluss auf der Unterseite Ihres Modems. Vorsicht: Achten Sie darauf, den Stecker nicht zu beschädigen – er kann etwas schwierig zu entfernen sein.



Schritt 3 : Ziehen Sie die LAN- und TEL-Kabel aus Ihrem Gerät aus (sofern vorhanden).





2. Glasfaserkabel anschliessen

Schritt 1 : Entfernen Sie die Abdeckung und die Schutzkappe am PON-Steckplatz des neuen Modems.



Schritt 2 : Schliessen Sie den grossen blauen Stecker des Glasfaserkabels, das Sie zuvor vom bisherigen Modem entfernt hatten, mit der Kerbe nach unten am PON-Steckplatz des neuen Modems an.



ESchritt 3 : Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und stellen Sie sicher, dass der kleine grüne Stecker in der Wand-Glasfasersteckdose immer noch auf Position 1 eingesteckt ist.



Vermeiden Sie es, das Kabel zu verdrehen, und schützen Sie die Kabelenden bis zum Schluss vor Verunreinigungen.



3. Stromzufuhr anschliessen

Schritt 1 : Schliessen Sie das Modem mit dem neuen, mitgelieferten Netzteil ans Stromnetz an.

Schritt 2 : Drücken Sie den ON-Knopf auf der Geräterückseite, um das Modem einzuschalten.

Schritt 3 : Warten Sie etwa 5 bis 10 Minuten, bis die Kontrolllampen grün leuchten.



Ihr Modem ist jetzt aktiviert !

Schritt 4 : Schliessen Sie die Geräte wieder an.

- Schliessen Sie alle zuvor entfernten Kabel wieder an die LAN- und TEL1-Steckplätze an.
- Trennen Sie die TV-Box bitte während etwa 15 Sekunden von der Stromversorgung und stecken Sie sie anschliessend wieder ein

Schritt 5 : Testen Sie die Installation und überprüfen Sie, ob alle Geräte wieder funktionieren.

Bei Fragen stehen wir unter Tel. 026 919 79 99 gerne zur Verfügung.